

Feldbezeichnung	Feldnummer (alt)	Feldname (CPR-Register)	DatenTyp C = codiert Z = Zahl N = alphanum U = Uhrzeit D = Datum	Feldlänge	Optionalität O = Optional P = Pflichtfeld Mx = Mehrfachnennung x:	Ausprägung Restriktion	PlausiCheck	Ergänzungshinweise für Programmierer	Hilfetext	Kommentare
Versionsbezeichnung		VERSION	Z	5		Modul Telefon-CPR V 2.0		auf der Oberfläche nicht anzeigen.		
Einsatzdatum	NEU2024	DATUM	D	10	P	<DD.MM.YYYY>	≤ aktuelles Datum	Im EV-Protokolleditor: Feld ausblenden und Wert aus EV.DATUM übernehmen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Erfassung durch die Leitstelle.	Das Datum der Reanimationsmaßnahmen. Bei datumsübergreifenden Einsätzen gilt der Beginn der Maßnahmen.	
Standortkennung RD	NEU2024	STOKENN	Z	8	P		Ziffernfolge aus 8 Ziffern	Im EV-Protokolleditor: Feld ausblenden und Wert aus EV.STOKENN übernehmen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Standortauswahl aus Pull-down-Menü mit Leitstellenstandorten.	Die Standortkennungen werden für jeden Teilnehmenden durch das Organisationskomitee des Reanimationsregisters vergeben. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an "kontakt@reanimationsregister.de".	
Einsatznummer	NEU2024	EINSANR	Z	50	P	99 = unbekannt		Im EV-Protokolleditor: Feld ausblenden und Wert aus EV.EINSANR übernehmen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Erfassung durch die Leitstelle.	Einsatznummer vom NEF, vergeben durch die Leitstelle. Beim Speichervorgang wird das Feld verschlüsselt.	
Telefonleitung Reanimation		QMTEL	C	2	P	01 = Ja 02 = Nein 99 = unbekannt		Das Feld QMTEL des EV-Datensatzes wird im EV-Protokolleditor ausgeblendet, falls das Modul Telefonreanimation für den Standort aktiv ist. Der hier erfasste Wert wird in das Feld QMTEL des EV-Datensatzes übernommen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Erfassung durch die Leitstelle.	Wird nach Alarmierung des öffentlichen Rettungsdienstes von Seiten der Leitstelle eine telefonische Anleitung zur Durchführung von Reanimationsmaßnahmen gegeben, so ist dies hier zu dokumentieren.	
Standardisierte Notrufabfrage (SNA)	NEU2024	TCPRSNA	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein		Im EV-Protokolleditor: Wert aus Karteireiter Leitstelle des Standorteditor übernehmen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Wert aus Karteireiter Leitstellendaten der Leitstelleneditors übernehmen.	Ist eine Standardisierte Notrufabfrage in der Leitstelle vorhanden?	
Art der Standardisierten Notrufabfrage (SNA)	NEU2024	TCPRSNAART	C	2	O	01 = NoraTec GmbH: DIAS-SOP 02 = NOAS: NOASplus 03 = PDC: MPDS (ProQA) 04 = AUDIS 05 = SNA: SNA (ISE-Cobra) 97 = Sonstige 98 = keine SNA		Im EV-Protokolleditor: Wert aus Karteireiter Leitstelle des Standorteditor übernehmen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Wert aus Karteireiter Leitstellendaten der Leitstelleneditors übernehmen. Aktiv, wenn TCPRSNA=01	Welche Standardisierte Notrufabfrage wird in der Leitstelle verwendet?	

Art des Algorithmus	NEU2024	TCPRALG	C	2	O	01 = aus SNA (Algorithmus übernommen) 02 = aus SNA (Algorithmus bearbeitet) 03 = T-CPR Bayern 96 = Eigener Algorithmus 97 = Sonstiger		Im EV-Protokollreditor: Wert aus Karteireiter Leitstelle des Standortreditor übernehmen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Wert aus Karteireiter Leitstelleneditor übernehmen. Aktiv, wenn TCPRSNA=01	Wenn ein schriftlich fixierter und allgemein verbindlicher T-CPR-Algorithmus in der Leitstelle vorhanden ist: Welcher wird verwendet? Wird z.B. der Algorithmus aus NOAS bearbeitet, so ist "aus SNA (Algorithmus bearbeitet)" auszuwählen. Wird der Algorithmus unverändert aus NOAS übernommen, so ist "aus SNA (Algorithmus übernommen)" auszuwählen.	
Grund, bedingt durch Patient/Patientin		TCPRPAT	C	2	P	01 = Ja 02 = Nein 98 = QMTEL Ja oder Unbekannt 99 = unbekannt		aktiv, wenn QMTEL=02	Wurde auf Grund eines Patienten bedingten Grundes (z.B. erkennbar aussichtslose Situation: ausgeprägte Leichenstarre, schwerstes Trauma) auf die Durchführung der Anleitung zur Reanimation verzichtet?	
Art des Grundes, bedingt durch Patient/Patientin	NEU2024	TCPRPATART	C	2	O, M3	01 = Pat. mit Lebenszeichen, Herz-Kreislauf-Stillstand nicht bestätigt 02 = CPR nicht erwünscht 03 = CPR nicht möglich 04 = Sichere Todeszeichen 97 = Sonstiges		aktiv, wenn TCPRPAT=01	Wurde auf Grund eines patientenbedingten Grundes auf die Durchführung der Anleitung zur Reanimation verzichtet?	Hilfextext verlinken FAQ: Beispiele für "CPR nicht erwünscht": DNR-order vorhanden, Palliativsituation. Beispiele für "CPR nicht möglich": Pat. nicht zugänglich (z.B. technische Menschenrettung, Wohnungsöffnung), Pat. adipös, Pat. in Gefahrensituation (Verkehrsunfall, Straftat, Strom, Wasser, Gelände), etc. Beispiel für "sichere Todeszeichen": nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen, z.B. nach schwerem Trauma.
Grund, bedingt durch anrufende Person	NEU2024	TCPRANR	C	2	P	01 = Ja 02 = Nein 98 = QMTEL Ja oder Unbekannt 99 = unbekannt		aktiv, wenn QMTEL=02	Wurde auf Grund der anrufenden Person (z.B. Sprachbarriere, Angst vor eigenen Fehlern, Fachpersonal vor Ort, etc.) auf die Durchführung der Anleitung zur Reanimation verzichtet?	
Art des Grundes, bedingt durch anrufende Person		TCPRANRART	C	2	O, M3	01 = Reanimationssituation nicht erkannt 02 = Kognitives Verständnisproblem 03 = Sprachbarriere 04 = Nicht bei Patient/Patientin 05 = Angst vor Ansteckung 06 = Angst vor eigenen Fehlern 07 = Physische Einschränkung 08 = Psychische Einschränkung 09 = Laufende CPR bei Notruf 10 = Fachpersonal vor Ort 11 = Eintreffen geschulte Ersthelfende/Rettungsdienst vor Start der T-CPR 12 = Technische Probleme 13 = Anrufende Person lehnt T-CPR ab 97 = Sonstiges		aktiv, wenn TCPRANR=01	Wurde auf Grund eines anrufende Person bedingten Grundes auf die Durchführung der Anleitung zur Reanimation verzichtet?	Hilfextext verlinken FAQ: Beispiel für "Kognitive Verständnisprobleme": ein Kind ist am Telefon. Beispiel für "Angst vor eigenen Fehlern": der/die Ersthelfende traut sich keine CPR zu. Beispiele für "Physische Einschränkungen": Halbseitenlähmung, schwere Herzinsuffizienz, Alter, Schwäche, Gips, kürzliche OP. Beispiele für "Psychische Einschränkungen": eine nicht beeinflussbare Panikreaktion des/der Ersthelfenden. Beispiel für "Fachpersonal vor Ort": Pflegepersonal, Rettungsdienst, Arzt/Ärztin. Beispiel für "Technische Probleme": schlechter Mobilfunkempfang, leerer Akku, Umstellung auf Lautsprecher nicht möglich.
Grund, bedingt durch Leitstelle	NEU2024	TCPRLEIT	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein		aktiv, wenn QMTEL=02	Wurde auf Grund der Leitstelle (z.B. Reanimationssituation nicht erkannt, persönliche Gründe des/der Disponierenden, etc.) auf die Durchführung der Anleitung zur Reanimation verzichtet?	

Art des Grundes, bedingt durch Leitstelle	NEU2024	TCPRLEITART	C	2	O, M3	01 = Reanimationsituation nicht erkannt 02 = Standardisierte Notrufabfrage inkorrekt angewandt 03 = Persönliche Gründe des/der Disponierenden 04 = T-CPR nicht möglich 05 = Technische Störung 06 = T-CPR-Algorithmus nicht vorhanden 97 = Sonstiges		aktiv, wenn TCPRLEIT = 01	Ein durch die Leitstelle nicht erkannter Herz-Kreislauf-Stillstand meint eine nicht ansprechbare, nicht normal atmende Person, die nicht als Herz-Kreislauf-Stillstand alarmiert wurde. In dem Fall ist "Reanimationsituation nicht erkannt" auszuwählen.	Hilfextext verlinken FAQ: Beispiele für "Reanimationsituation nicht erkannt": Ein durch die Leitstelle nicht erkannter Herz-Kreislauf-Stillstand meint eine nicht ansprechbare, nicht normal atmende Person, die nicht als Herz-Kreislauf-Stillstand alarmiert wurde. In dem Fall ist "Reanimationsituation nicht erkannt" auszuwählen. Beispiele für "T-CPR nicht möglich": Arbeitslast, Sonderlage. Beispiele für "Technische Störung": Probleme mit Hardware/Software der Leitstelle. Beispiel für "T-CPR-Algorithmus nicht vorhanden": eine fehlende Arbeitsanweisung zur Nutzung eines Algorithmus
Erneute Alarmierung	NEU2024	TCPRERNALARM	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Handelt es sich um eine Zustandsverschlechterung nach bereits erfolgter Alarmierung? Gemeint ist ein Notruf/eine Alarmierung für den selben Patienten/die selbe Patientin.	
Zeitpunkt Notruf	NEU2024	TCPRZMELD	U	5	O	<hh:mm>		Im EV-Protokolleditor: Feld ausblenden und Wert aus ZMELD des EV-Datensatzes übernehmen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Sichtbar mit Erfassung durch die Leitstelle.	Zeitpunkt des Eingangs des Notrufs in der Rettungsleitstelle.	
Zeitpunkt Beginn Anleitung	NEU2024	TCPRZBEG	U	5	O	<hh:mm>	>TCPRZMELD	aktiv, wenn QMTEL=01	Wann wurde die telefonische Anleitung zur Reanimation von Seiten der Leitstelle begonnen?	
Zeitpunkt Beginn Herzdruckmassage	NEU2024	TCPRZHDM	U	5	O	<hh:mm>	>TCPRZBEG	Im EV-Protokolleditor: Feld ausblenden und Wert aus ZHDM des EV-Datensatzes übernehmen. Im Editor T-CPR der Leitstelle: Sichtbar mit Erfassung durch die Leitstelle: Aktiv, wenn QMTEL=01 und aktiv, wenn TCPRHDM=01.	Wann wurde die Herzdruckmassage an dem Patienten/der Patientin begonnen?	
Zeitpunkt Ende Anleitung		TCPRZENDE	U	5	O	<hh:mm>	>TCPRZHDM	aktiv, wenn QMTEL=01	Wann wurde die telefonische Anleitung zur Reanimation durch die Leitstelle beendet?	
Anleitung komplett		TCPRKOMPL	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein		aktiv, wenn QMTEL=01	Wurde die telefonische Anleitung zur Reanimation komplett durchgeführt? Komplett meint, dass die Anweisung zur Herz-Druck-Massage gegeben wurde, da die anrufende Person die Reanimation anschließend allein weiterführen kann.	
Herzdruckmassage durchgeführt	NEU2024	TCPRHDM	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein		aktiv, wenn QMTEL=01	Wurde die angeleitete Herzdruckmassage durchgeführt?	
Beatmung angeleitet		TCPRBEATM	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein		aktiv, wenn QMTEL=01	Wurde im Rahmen der telefonische Anleitung zur Reanimation, z.B. von Säuglingen oder Kindern, auch zur Beatmung angeleitet?	
Beatmung durchgeführt	NEU2024	TCPRBEATMDU	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein		aktiv, wenn QMTEL=01	Wurde die angeleitete Beatmung durchgeführt?	
Algorithmus verwendet		TCPRALGO	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein		aktiv, wenn QMTEL=01	Wurde für die telefonische Anleitung zur Reanimation ein schriftlich fixierter und allgemein verbindlicher T-CPR-Algorithmus verwendet?	
Videobild vorhanden	NEU2024	TCPRVIDEO	C	2	O	01 = Ja 02 = Nein			Wurde während des Notrufs ein Videobild der anrufenden Person, z.B. per App oder Drohne, übertragen?	
Emotional Content and Cooperation Score (ECCS)	NEU2024	TCPRECCS	C	2	O	01 = Normale Konversation 02 = Ängstlich, aber kooperativ 03 = Mäßig aufgebracht, aber kooperativ 04 = Unkooperativ 05 = Unkontrollierbar			Emotional Content and Cooperation Score: Wie wurde der emotionale Zustand und die Kooperation der anrufenden Person anhand des Emotional Content and Cooperation Score eingeschätzt?	